

FICHA TECNICA**GENERADOR HONDA GX 390 13HP 120V-240V
6500 WATTS EG6500CXS**

MOTOR	GX 80D
CILINDRADA	79.7 CM3
CAP. COMBUSTIBLE	3.6 LITROS
PESO	22.6 KG
VOLTAJE NOMINAL CA	120 V
FRECUENCIA	60 HZ
POTENCIA NOMINAL	900 VA
POTENCIA MÁXIMA	1KVA
SALIDA CD	NO
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	376 X 301 X 430MM
SENSOR DE ACEITE	SI
TIPO	L
HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN	5.6 H
NIVEL DE RUIDO EN OPERACIÓN	93 DB
REGULADOR AUT. DE VOLTAJE	SI
INTERRUPTOR DE SOBRECARGA	SI
MEDIDOR DE COMBUSTIBLE	NO
VOLTÍMETRO	NO

