

FICHA TECNICA**GENERADOR HONDA GX 390 13HP 120V-240V
6500 WATTS EG6500CXS**

TIPO	LDH
FRECUENCIA AC	60 HZ
VOLTAJE	120 V/240 V
POTENCIA NOMINAL CA	5.5 KVA
POTENCIA MAXIMA CA	6.5 KVA
SALIDA DE VOLTAJE DE CD	12 V-8.3 A
DIMENSIONES	844 X 530 X 571 MM
PESO EN SECO	87 KG
TIPO DE MOTOR	A GASOLINA DE 4 TIEMPOS, OHV, ENFRIADO POR AIRE, MONOCILÍNDRICO 25° INCLINACIÓN, EJE HORIZONTAL
DESPLAZAMIENTO	389 CM ³
SISTEMA DE IGNICIÓN	CDI DIGITAL
SISTEMA DE ARRANQUE	ELÉCTRICO/RETRÁCTIL
COMBUSTIBLE	GASOLINA SIN PLOMO
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	24.0 LITROS
HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN	7 H
NIVELES DE RUIDO DE OPERACIÓN DB@7M	74 DB
REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE DIGITAL	SI
INTERRUPTOR DE SOBRECARGA	SÍ
ALERTA DE ACEITE	SÍ
MEDIDOR DE COMBUSTIBLE	SÍ
VOLTÍMETRO	SÍ

