



## FICHA TECNICA Andamios maquinaria y accesorios para GENERADOR HONDA GXH50 120V 1000 WATTS INVERTER EU10IT1-LL1

MOTOR	GX H50
CILINDRADA	50 CM3
CAP. COMBUSTIBLE	2.3 LITROS
PESO	13 KG
POTENCIA	2.1 HP
VOLTAJ <mark>E NO</mark> MINAL CA	120 V
FRECUENCIA	60 HZ
POTE <mark>NCIA</mark> NOMINAL	900 VA
POT <mark>ENCI</mark> A MÁXIMA	1.0 KVA
SALIDA CD	12V-8A
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	450 X 240 X 380 MM
SENSOR DE ACEITE	SI
TIPO	L
HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN	3.9 A 9.0 H AL 25
NIVEL DE RUIDO EN OPERACIÓN	52-57 DB
REGULADOR AUT. DE VOLTAJE	SISTEMA INVERSOR
INTERRUPTOR DE SOBRECARGA	SI
MEDIDOR DE COMBUSTIBLE	NO
VOLTÍMETRO	NO



